Stromerzeuger ATLAS COPCO P3500i

Artikel-Nr. 4.60792

CHF 2’280.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 184.68)

Wenn es auf Kraftstoffeffizienz, kompakte Abmessungen und gute Schalldämpfung ankommt, sind die mobilen Stromaggregate von ATLAS COPCO eine zukunftssichere Investition.

Beschreibung

Die intelligente, variable Drehzahlsteuerung ergibt gemeinsam mit der Möglichkeit zum Parallelbetrieb eine effiziente Energieversorgung bei minimalem Kraftstoffverbrauch, denn die Motordrehzahl wird den aktuellen Lastbedingungen angepasst.

Merkmale:
- Zugstarter
- Großer Kraftstofftank
- Motorölstandswächter
- Überhitzungsschutz
- Schallgedämpfte Haube
- CE-konformer Geräuschpegel
- Steckdosen
- Elektro-Schlüsselstart (12V)
- Invertertechnik, stabile Spannung und Frequenz
- Instrumentierung, Voltmeter, Stundenzähler
- Leistungsschalter
- Räder
- Motoralarm: niedriger Ölstand, Überlastung
- Intelligente Drehzahlkontrolle für Kraftstoffeffizienz
- Anschlüsse für Parallelbetrieb (Parallelbetrieb-Kit mit Kabeln optional erhältlich)

growag

Growag Feuerwehrtechnik AG
Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen
Tel. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch

Technische Daten

Generatordaten:
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 3,0 kVA
Spitzenleistung: 3,3 kVA
Leistungsfaktor cos Phi: 1
Tankvolumen: 10 Liter
Kraftstoffautonomie bei Nennleistung: 5,5 h
Steckdosenkonfiguration: 2 x SCH | 2 x 3P20A + 1 x TL240

Motor:
Modell: AC170FD Benzin
Nenndrehzahl: 3600 U/min
Ausgangsleistung: 4,4 kWm
Hubraum: 212 ccm
Anlassertyp: Elektrisch / Seilzug
Max. Schalldruckpegel (LPA) in 7 m: 63 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)

Gewicht und Abmessungen:
Länge: 580 mm
Breite: 440 mm
Höhe: 510 mm
Gewicht: 45 kg

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.

Growag Feuerwehrtechnik AG
Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen
Tel. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch