



Tragbare Energiequelle mit 768 Wh

Artikel-Nr. 3.73030-1

Preis auf Anfrage

Tragbarer Akku ECOFLOW River 2 PRO Powerbox - Energie, jederzeit und überall griffbereit.

Beschreibung

"Aufladen von 0 - 100% in nur 70 Minuten"

Mit der ultraschnellen 70 Minuten-Ladung sind Sie immer bereit. Aufladen von 0 - 100 % an einer Steckdose in etwas mehr als einer Stunde. Das ist 5 Mal schneller als die meisten auf dem Markt befindlichen Powerboxen und 30 % schneller als die Vorgänger Serie.

„Sicher und zuverlässig für 10 Jahre Nutzung“

Mit mehr als 3000 100-prozentigen Batteriezyklen können Sie den RIVER 2 PRO fast jeden Tag für fast zehn Jahre benutzen. Die LFP-Batterie-Chemie bietet nicht nur eine lange Lebensdauer. Sie ist auch zuverlässiger, effizienter und sicherer, selbst bei hohen Temperaturen. Der RIVER 2 PRO hat eine der längsten Garantien in der Branche, so dass Sie für die nächsten 5 Jahre abgesichert sind.

„Laden Sie ohne Grenzen“

Mit vier vielseitigen Ladeoptionen haben wir dafür gesorgt, dass Sie den RIVER 2 PRO so ziemlich überall aufladen können, wo Sie gerade sind. Laden Sie ihn an einer Netzsteckdose für eine ultraschnelle 1-stündige Ladezeit, laden Sie ihn unterwegs im Auto auf, und laden Sie ihn netzunabhängig oder umweltfreundlich mit einer effizienten Solarladung. RIVER 2 PRO hat eine völlig neue Ladeoption: USB-C. Schließen Sie ihn an und laden Sie ihn bequem überall auf, wo es eine Steckdose gibt.

„Betreiben Sie bis zu 80% Ihrer Elektronikgeräte“

Mit einer Ausgangsleistung von 800 W deckt RIVER 2 PRO die meisten Ihrer verwendeten Geräte ab. Aber warum nicht die Leistung mit dem X-Boost-Modus auf ein neues Niveau heben? Schalten Sie ihn ein, um Geräte mit einer Leistung von bis zu 1600 W zu betreiben, beispielsweise eine kleine Kaffeemaschine oder einen Haarföhn.

„Energie to go“

Mit einem Gewicht von 7.8 kg und einem einfach zu tragenden Design macht der RIVER 2 PRO Strom für unterwegs zum Kinderspiel.

Lieferumfang:

- EFRiver2/PRO 768 Wh
- EF12 V/XT60, 12/24 V Ladekabel
- 230 VAC Ladekabel
- Betriebsanleitung

Technische Daten

Batterie Kapazität: 768 Wh

Batterie Chemie: LFP (LiFePO4)

Batteriezyklen: 3000 cycles to 80%+ capacity

Abmessungen: 270 x 260 x 226 mm

Gewicht: 7.8 Kg

Konnektivität: Wi-Fi & Bluetooth

Eingänge

230 V AC Ladung: 940 W

Solar Ladung: 220 W Max, 11 - 30 V, 13 A

KFZ Ladung: 12V/24 V, Max. 13 A

USB-C Ladung: 5/9/12/15/20V 3A, Max. 100 W

Ausgänge

3x 230 VAC: 800 W (Peak 1600 W), X-Boost 1600 W

3x USB-A: 5V, 2.4 A, Max. 12 W

1x USB-C: 5/9/12/15/20 V, 3 A, Max. 100 W

1x Zigarren Stecker: 12.6 V, 10 A, Max. 126 W

2x DC5521: 12.6 V, 3 A

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>